

SWITCH

آموزش جامع به همراه مثالهای کاربردی

فهرست مطالب

۱.....	کار کرد تابع.....
۱.....	آرگومانهای تابع SWITCH اکسل.....
۲.....	مثال اول – ساده ترین شکل تابع.....
۳.....	مثال دوم – پاداش بر اساس امتیاز.....
۴.....	مثال سوم – ترکیب SWITCH با VLOOKUP.....
۵.....	مثال چهارم – ساختار پیچیده تر با SWITCH.....
۶.....	نکات مهم تابع SWITCH.....
۶.....	ویدیو آموزشی و لینکهای مفید.....

کار کرد تابع

تابع SWITCH اکسل می تواند جایگزین مناسبی برای تابع IF و یا حتی تابع IFS باشد زمانی که بخواهید شروط را به صورت تو در تو استفاده کنید ، البته برخی کاربران اکسل هم عملکرد این تابع را با تابع CHOOSE اشتباه میگیرند که در ادامه با توضیحاتی که داده می شود متوجه تفاوت های این توابع خواهید شد.

تابع SWITCH از ورژن ۲۰۱۹ آفیس به اکسل اضافه شده و کار اصلی آن بررسی شرط های مختلف و بازگرداندن مقادیر متفاوت برابر شرط ها اگر برقرار بودند ، در واقع توضیح دادن این تابع کمی مشکل است و پیشنهاد می شود که حتما ویدیو اول را حتما ببینید و برای توضیح بیشتر می توان گفت این تابع برای کسانی که مشکل در استفاده از [تابع IF](#) به صورت تو در تو دارند بسیار مناسب است.

آرگومان های تابع SWITCH اکسل

=SWITCH(expression val1/result1 [val2/result2] [...] [default] **)**

عملکرد	آرگومان
مقدار و یا نتیجه محاسبات در این آرگومان دریافت می شود	experssion
در این آرگومانها باید مشخص کنیم که میخواهیم آرگومان اول با چه چیزی برابر باشد و اگر برابر بود چه چیزی نمایش داده شود.	val1/result1
مانند آرگومان دوم می توانیم تا ۱۲۶ شرط را بررسی کنیم و یا بگوئیم اگر هیچ شرطی برقرار نبود این مقدار پیشفرض را نمایش بده.	[val۲/result۲]
اگر هیچکدام از شروط برقرار نبود این آرگومان نمایش داده می شود .	[default]

مثال اول - ساده ترین شکل تابع

فرض کنیم که در محدوده B۳:B۹ اعداد ۱ تا ۷ وارد شده و در ستون مقابل یعنی C۳:C۹ روزهای هفته از شنبه تا جمعه نوشته شده است و می خواهیم اگر مقدار وارد شده در سلول E۳ برابر هر کدام که بود روز مربوط به آن را نمایش دهد.

```
=SWITCH(E3,B3,C3,B4,C4,B5,C5,B6,C6,B7,C7,B8,C8,B9,C9,"Not OK")
```

=SWITCH(E3,B3,C3,B4,C4,B5,C5,B6,C6,B7,C7,B8,C8,B9,C9,"Not OK")									
	F	E	D	C	B	A			
							1		
							2		
							3		
							4		
							5		
							6		
							7		
							8		
							9		

روز	شماره
دو شنبه	۳

روز	شماره
شنبه	۱
یک شنبه	۲
دو شنبه	۳
سه شنبه	۴
چهار شنبه	۵
پنج شنبه	۶
جمعه	۷

مثال سوم - ترکیب SWITCH با VLOOKUP

برای درک بهتر تابع SWITCH در این مثال می خواهیم این تابع را با تابع VLOOKUP ترکیب کنیم تا به نتیجه برسیم . و صورت مسئله این است که ما دو محدوده جداگانه با داده های یکسان داریم و وقتی کاربر گروه و کد پرسنلی را انتخاب کرد باید میزان فروش او نمایش داده شود.

```
=VLOOKUP(K3,SWITCH(J3,B1,B2:D8,F1,F2:H8),3,0)
```

گروه ۱			گروه ۲		
کد	کمپانی	فروش	کد	کمپانی	فروش
۱۰۰	Google	۵۰	۱۰۶	Google	۵۰
۱۰۱	Sony Album?	۱۰۰	۱۰۷	Sony Album?	۱۰۰
۱۰۲	Apple Mac?	۱۱۵	۱۰۸	Apple Mac?	۱۱۵
۱۰۳	Microsoft	۱۱۸	۱۰۹	Microsoft	۱۱۸
۱۰۴	google Sheet	۱۱۹	۱۱۰	google Sheet	۱۱۹
۱۰۵	Apple Mini	۲۵۰	۱۱۱	Apple Mini	۲۵۰

در سلول ۳ لیست کشویی ایجاد شده و گروه ۱ و گروه ۲ انتخابی است و بر اساس انتخاب هر کدام محدوده متفاوتی در آرگومان دوم VLOOKUP قرار میگیرد.

مثال چهارم - ساختار پیچیده تر با SWITCH

از این تابع برای حل مسائل پیچیده تر هم می توانید استفاده کنید ، مثلا در جایی که باید دو شرط جداگانه بررسی شود.

به عنوان مثال فرض کنید که محدوده داده داریم که در آن کد پرسنلی و جایگاه شغلی وارد شده است و بر اساس جایگاه شغلی و امتیاز کسب شده قرار است پاداش دریافت کنند.

```
=SWITCH(B3,"مدیر",IF(C3 > 10, 5000, 3000),"معاون",IF(C3 > 5, 3500, 2000),"کارمند",IF(C3>3,2000, 1000),"اطلاعات نامعتبر")
```

=SWITCH(B3,"مدیر",IF(C3 > 10, 5000, 3000),"معاون",IF(C3 > 5, 3500, 2000),"کارمند",IF(C3>3,2000, 1000),"اطلاعات نامعتبر")							
	H	G	F	E	D	C	B
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

البته این یک فرمول پیشنهادی می باشد و می تواند برابر با مقداری دیگری باشد مثلا در این مورد مدیر و معاون با توجه به امتیاز یکسان پاداشهای متفاوتی دریافت کرده اند و تمام پارامترها قابل تغییر است و مهم درک نحوه استفاده صحیح از تابع SWITCH می باشد.

کد	رتبه	پاداش
مدیر	۹	۳۰۰۰
معاون	۹	۳۵۰۰
کارمند	۱۸	۲۰۰۰
معاون	۶	۳۵۰۰
کارمند	۱۷	۲۰۰۰
مدیر	۱۸	۵۰۰۰

نکات مهم تابع SWITCH

- تابع SWITCH توانایی بررسی ۱۲۶ شرط را دارد
- آرگومان آخر را همیشه استفاده کنید تا اگر هیچ شرطی برقرار نبود مقدار آرگومان آخر نمایش داده شود.
- آرگومان اول هم نتیجه محاسبات دریافت می کند و هم مقدار داخل یک سلول و هم مقدار مستقیم.

ویدیو آموزشی و لینکهای مفید

۱. [مشاهده ویدیو آموزش SWITCH](#)
۲. [مشاهده لیست توابع و آموزشهای آن](#)
۳. [پروژه های آماده اکسل به همراه آموزش ۰ تا ۱۰۰](#)
۴. [پکیج کامل آموزش اکسل در قالب فلش مموری](#)